

修改触摸屏 IP 地址方法

1. 按住触摸屏可触摸部分给触摸屏上电，进入设置页面，设置界面如下图：

软件版本号：3.3.2.5883
本系统唯一序列号为：d72891463b7130357ab3b395
本系统IP地址：192.168.2.190,192.168.1.176(WiFi)
运行环境已获授权(0-0)
产品编号：7231033220101295

系统参数设置

进入运行环境

按住空白处 3 秒之后进入触摸校准程序

2. 点击“系统参数设置”按钮，进入“TPC 系统设置页面”，页面如下图：



按住空白处 3 秒之后进入触摸校准程序

3. 点击“网络”选项，网卡选择“LAN”，点击IP、掩码、网关后对应的空白处，点击右键盘“←”删除原本的值，输入需要修改IP、掩码、网关的值。

IP : 192.168.2.190、掩码 : 255.255.255.0、网关 : 192.168.2.1。修改后如下图：



按住空白处 3 秒之后进入触摸校准程序

4. 修改完毕点击“确定”按钮。转到开机后第一个页面，点击“进入运行环境”按钮，就进入触摸屏页面，IP 地址设置完毕。

软件版本号：3.3.2.5883
本系统唯一序列号为：d72891463b7130357ab3b395
本系统IP地址：192.168.2.190,192.168.1.176(WiFi)
运行环境已获授权(0-0)
产品编号：7231033220101295

系统参数设置

进入运行环境

按住空白处 3 秒之后进入触摸校准程序